Installationshandbuch
SATA III 2.5”
Solid-State-Laufwerk

OCZ
STORAGE SOLUTIONS

A Toshiba Group Company

Installationshandbuch SATA III 2.5” Solid-State-Laufwerk

Machen Sie sich bereit für ein Erlebnis, das Ihnen nur ein SATA III (6 Gb/s) Solid-State-Laufwerk von OCZ bieten kann. Dank des Einsatzes der neuesten bahnbrechenden Technologie sind OCZ-SSDs die ideale Lösung für anspruchsvolle IT-Umgebungen mit erhöhter Leistung.

Die neuesten Firmware-Updates finden Sie auf www.ocztechnology.com.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten als allgemeine Richtlinie für die Installation des SSD-Laufwerks und dienen als Ergänzung zum Benutzerhandbuch Ihres Systems.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT DEM SSD-LAUFWERK

- Bewahren Sie das SSD-Laufwerk im mitgelieferten Antistatik-Beutel auf, bis es bereit ist für die Installation.
- Um statische Aufladung zu minimieren, berühren Sie vor dem Umgang mit dem SSD-Laufwerk eine Metalloberfläche.
- Das Gehäuse des SSD-Laufwerks darf keinesfalls geöffnet oder manipuliert werden, da Ihre Gewährleistung sonst verfällt.
- Halten Sie das Laufwerk fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

LAPTOP-INSTALLATION

1. Schalten Sie das System aus, trennen Sie alle Netzkabel und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Suchen Sie die Festplattenabdeckung, schrauben Sie sie auf und entfernen Sie die Abdeckung.
3. Trennen und entfernen Sie die Festplatte aus dem Laufwerkschacht (siehe das Benutzerhandbuch Ihres Systems)
4. Entfernen Sie alle Halter und Verbindungen von Ihrer Festplatte und installieren Sie sie am SSD-Laufwerk (falls nötig).
   Hinweis: Wenn ein proprietärer Stecker und/oder eine proprietäre Halterung an der Festplatte vorhanden sind, ziehen Sie sie vorsichtig und verbinden Sie sie mit dem SSD-Laufwerk. Systeme sind unterschiedlich, und diese Elemente können, müssen aber nicht vorhanden sein.
5. Setzen Sie das SSD-Laufwerk in den Laufwerkschacht ein und richten Sie es sorgfältig an den SATA*-Anschlüssen aus.
6. Sichern Sie das SSD-Laufwerk im Laufwerksschacht. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und den Akku wieder in das System ein.
7. Schalten Sie Ihr System ein, um die erfolgreiche Installation zu überprüfen. Bei einem Boot-Laufwerk geschieht dies durch einen Hinweis auf OS-Installation durch das BIOS. Befolgen Sie bei einem sekundären Laufwerk die nachstehenden Formatierungsanweisungen.
   Hinweis: Wenn das SSD Ihr primäres Boot-Laufwerk sein soll, entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems die weiteren OS-Installationsanweisungen. Wenn dieses SSD als sekundäres Laufwerk verwendet werden soll, müssen Sie das Laufwerk vor der Verwendung formatieren.

*SATA III ist abwärtskompatibel mit SATA II. Wenn Sie jedoch ein SATA III Gerät mit einem SATA II Anschluss verbinden, führt dies zu verminderter Leistung.

DESKTOP-INSTALLATION

1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie alle Netzkabel.
2. Nehmen Sie die Außenblende des Systems ab (beziehen sich auf das Benutzerhandbuch Ihres Systems).
3. Wenn Ihr System einen oder mehrere 2.5"-Laufwerksschächte bietet, benötigen Sie keinen 3.5"-Adapterwinkel.
4. Wenn Ihr System keinen 2,5"-Laufwerksschacht bietet, müssen Sie das SSD-Laufwerk in einem 2,5"-zu-3,5"-Adapterwinkel (3,5"-Adapterwinkel bei ausgewählten Modellen im Lieferumfang enthalten montieren.)
5. Montieren Sie das SSD-Laufwerk in einen freien Laufwerksschacht.
6. Verbinden Sie ein Ende des SATA*-Datenkabels und des Stromkabels mit den SATA-Anschlüssen auf dem Motherboard und die verbleibenden Enden mit Ihrem SSD-Laufwerk.
7. Bringen Sie die Außenblende wieder an und schließen Sie das Netzkabel wieder an den PC an.
8. Schalten Sie Ihr System ein, um die erfolgreiche Installation zu überprüfen.
   Hinweis: Wenn das SSD Ihr primäres Boot-Laufwerk sein soll, entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems die weiteren OS-Installationsanweisungen. Wenn dieses SSD als sekundäres Laufwerk verwendet werden soll, müssen Sie das Laufwerk vor der Verwendung formatieren.

*SATA III ist abwärtskompatibel mit SATA II. Wenn Sie jedoch ein SATA III Gerät mit einem SATA II Anschluss verbinden, führt dies zu verminderter Leistung.

FORMATIEREN DER SSD IN WINDOWS

1a. Für Windows 8:

- Drücken Sie "Windows + X"
- Wählen Sie "Datenträgerverwaltung".

1b. Für Windows 7 und älter:

- Klicken Sie auf den Windows Button, rechtsklicken "Computer" und wählen „Verwalten". Nun erscheint die „Computerverwaltung".
- Wählen Sie auf der linken Seite (unter „Datenspeicher") den Menüpunkt „Datenträgerverwaltung".

  Hinweis: Sollte ein Fenster erscheinen, das Sie zur Initialisierung des Laufwerks auffordert, bestätigen Sie dies mit „OK".

2. Führen Sie bei dem noch unformatierten Laufwerk einen Rechtsklick aus, wählen "Neues einfaches Volume" aus und folgen der Menüführung.

   Hinweis: Während diesem Vorgang ist keine Änderung der Standardeinstellungen notwendig.
3. Klicken Sie auf "Fertig stellen", sobald Sie dazu aufgefordert werden.
4. Die SSD ist nun formatiert und bereit für die Installation eines Betriebssystems.

FAQ

Frage: Unterstützt mein SSD-Laufwerk von OCZ TRIM?

Antwort: Ja, Ihr OCZ-SSD verfügt über TRIM-Unterstützung, aber Ihr Betriebssystem muss TRIM auch nativ unterstützen, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

Frage: Warum funktioniert mein Laufwerk scheinbar so langsam?

Antwort: Auch wenn Ihr SSD-Laufwerk mit früheren Generationen der SATA-Schnittstelle kompatibel ist, muss es für maximale Leistung an einen SATA III 6 Gb/s-Anschluss angeschlossen werden.

Frage: Wo finde ich die OCZ Toolbox, um meine Firmware zu aktualisieren, Secure Erase durchzuführen und Laufwerksinformationen zu überprüfen?

Antwort: Sie können die OCZ Toolbox für Ihr Produkt herunterladen unter http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/

Frage: Muss ich meine Partition(en) ausrichten?

Antwort: Windows 7/8/Vista richtet Partitionen standardmäßig aus, aber ältere Betriebssysteme wie Windows XP erfordern eine manuelle Ausrichtung.

Frage: Welche Betriebssysteme sind kompatibel?

Antwort: Windows, Linux und MAC OS X.

GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG
NEUWARE: EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON FÜNF (5) JAHREN
ERWERB EINES GENERALÜBERHOLTEN PRODUKTS („REFURBISHED"): 6 MONATE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
GENERALÜBERHOLTES PRODUKT AUS RMA AUSTAUSCH: RESTLAUFZEIT DER URSPRÜNGLICHEN GARANTIELAUFZEIT ODER 30 TAGE AB AUSTAUSCH, ZUTREFFEND IST DER LÄNGERE ZEITRAUM
BITTE LESEN SIE DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG („VEREINBARUNG") SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS SSD-LAUFWERK OCZ SATA III (DAS „PRODUKT") INSTALLIEREN ODER ANDERWEITIG VERWENDEN..

Diese Vereinbarung ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen der OCZ Technology Group, Inc. **(„OCZ")** und der Person oder Firma, die das Produkt gekauft hat **(„Sie")**. **DURCH INSTALLIEREN ODER VERWENDEN DES PRODUKTS STIMMEN SIE DIESER VEREINBARUNG ZU. Wenn Sie dieser Vereinbarung nicht zustimmen und Sie das nicht installiert oder verwendet haben, können Sie das unbenutzte Produkt an den autorisierten OCZ-Händler zurückgeben, von dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie eine Rückerstattung des Kaufpreises, den Sie für das Produkt bezahlt haben, vorausgesetzt, (i) Sie geben das Produkt innerhalb des vom autorisierten OCZ-Händler angegebenen Zeitraum zurück (aber in keinem Fall später als dreißig (30) Tagen nach dem Kaufdatum), (ii) Sie bringen bei Ihrer Retoure den Original-Kaufbeleg (oder eine gültige Kopie davon) und alle Verpackungen, Dokumentationen und anderen Beigaben mit, und (iii) Sie erfüllen ansonsten alle Anforderungen der Rückgabeklausel des zugelassenen OCZ-Händlers. Wenn, und nur dann, wenn der autorisierte OCZ-Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben, eine endgültige Verkaufsrichtlinie hat, laut der der Händler unter keinen Umständen Warenrücksendungen akzeptiert, können Sie sich an OCZ wenden. Unter solchen Umständen akzeptiert OCZ möglicherweise, aber nicht verpflichtend, die Rückgabe des Produkts und eine Rückerstattung dafür.**

Als Teil unserer laufenden Verpflichtung zu herausragender Leistung für unsere Kunden gewährleistet OCZ für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts (die **„Gewährleistungszeit"**), dass das Produkt bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern bleibt und den veröffentlichten Spezifikationen von OCZ (dieser "**Gewährleistung**") entspricht. Diese Gewährleistung deckt nur Originalprodukte von OCZ ab, die bei OCZ oder einem autorisierten OCZ-Händler gekauft wurden; ausgeschlossen sind Produkte, die OCZ, im alleinigen Ermessen von OCZ, als gefälscht oder nicht durch OCZ hergestellt bestimmt. Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen direkten Käufer des Produkts von OCZ oder einem autorisierten OCZ-Händler. Es wird keine Gewährleistung gegeben für einen nachfolgenden Käufer oder anderen Nutzer des Produkts; diese Gewährleistung ist nicht übertragbar.

Ausschluss von der Gewährleistung
Diese Gewährleistung ist nicht anzuwenden, und OCZ übernimmt keine Haftung oder Verpflichtung, in Bezug auf Probleme oder Schäden, die sich unter anderem aus folgenden Umständen ergeben: (i) Unfälle, Veränderungen, Vernachlässigung, Missbrauch, fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung, Missbrauch oder unsachgemäße Bedienung, Demontage, falsche Verwendung oder Einsatz in ungewöhnlichen physikalischen Umgebungen oder unter Betriebsbedingungen, die nicht von OCZ zugelassen sind, Produkteinsatz mit einer ungeeigneten Spannungsversorgung, (ii) normale Abnutzung, (iii) Entfernung des/der Etikett/e oder Aufkleber am dem Produkt (einschließlich sämtlicher Aufkleber der Gewährleistung oder Qualitätskontrolle, der Seriennummer oder elektronischen Nummern), (iv) oder Probleme im Zusammenhang mit Einsatz in Nicht-OCZ -Hardware, -Software oder sonstigen Gegenständen, mit denen das Produkt verwendet wird, (iv) Verwendung in einer Umgebung, in einer Weise oder zu einem Zweck, für die das Produkt nicht bestimmt ist oder nicht in Übereinstimmung mit der veröffentlichten Dokumentation von OCZ, (v) Installation, Änderung, Veränderung oder Reparatur durch andere Personen als OCZ-Mitarbeiter oder autorisierten OCZ-Vertreter, (vi) Probleme, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler bezogen sind, oder die eine unerhebliche Beeinträchtigung der Verwendung oder des Betriebs des Produkts bedeuten, oder (vii) Probleme im Zusammenhang mit Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus übernimmt OCZ keine Haftung oder Verpflichtung, Daten wiederherzustellen, die durch den Ausfall eines Flash-Speichergeräts verloren gegangen sind.

Inanspruchnahme der Gewährleistung
Vor der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von OCZ oder besuchen Sie http://www.ocztechnology.com für technische Hilfe bei der Lösung des Problems. Wenden Sie sich für Ihre Gewährleistungsansprüche bitte direkt an OCZ. Unsere Kundenservice-Kontaktinformationen finden Sie im Internet unter http://www.ocztechnology.com/support/customer-faqs/ oder in der Dokumentation, die mit dem Produkt geliefert wurde.

Rechtsmittel
Wenn Sie eine schriftliche Mitteilung über einen gültigen Anspruch während der Gewährleistungszeit an OCZ einreichen, wird OCZ eine der folgenden Aktionen vornehmen (von OCZ in eigenem Ermessen festgelegt): (i) das Produkt mit neuen oder überholten Teilen reparieren, (ii) das Produkt mit einem Produkt ersetzen, das neu oder gebraucht ist, aber mit gebrauchsfähigen überholten und wenigstens gleichwertig funktionierenden Teilen hergestellt wurde, oder (iii) eine anteilige Rückerstattung des Kaufpreises für das Produkt machen, deren Betrag von der Dauer der verbleibenden Gewährleistungszeit und/oder dem aktuellen Marktwert abhängt. Wenn Ihr Produkt veraltet ist oder nicht mehr fortgeführt wird und OCZ nach eigenem Ermessen bestimmt, dass dieses Produkt nicht repariert werden kann, ersetzt OCZ das Produkt durch ein anderes Produkt, welches nach alleinigem Ermessen von OCZ ausgewählt wird und die gleichen oder ähnliche Funktionen sowie einen größeren oder den gleichen Wert aufweist wie das ursprüngliche Produkt derzeit. Wenn OCZ Ihnen ein repariertes oder ausgetauschtes Produkt zur Verfügung stellt, wird ein solches repariertes oder ausgetauschtes Produkt für den Rest der ursprünglichen Gewährleistungszeit oder für dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Reparatur oder des Ersatzes durch diese Gewährleistung abgedeckt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Die vorstehenden Verpflichtungen von OCZ sind abhängig von Ihrer auf eigene Kosten erfolgenden Rücksendung des Produkts an OCZ in Übereinstimmung mit OCZ-Anweisungen und zusammen mit Ihrer Einsendung des Original-Kaufbelegs (oder einer gültigen Kopie davon) und allen Verpackungen, Dokumentationen und anderen Beigaben. OCZ fordert möglicherweise von Ihnen, die Handhabungs- und Transportkosten, sowie alle geltenden Tarife, Zölle, Steuern oder sonstigen Gebühren (**„Kosten der Rücksendung"**) zu zahlen. Neben den Rücksendungskosten kann OCZ von Ihnen die Kosten für die Bereitstellung von Ersatzprodukten oder Reparaturdiensten verlangen, wenn OCZ feststellt, dass ein zurückgesendetes Produkt nicht Gegenstand eines gültigen Gewährleistungsanspruchs ist.

Um ein Ersatzprodukt vor Rückgabe eines defekten Produkts (eine **„erweiterte Austauschoption"**) zu erhalten, erfordert OCZ, dass Sie eine gültige Kreditkartenautorisierung ausstellen, die mit dem vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreis des Ersatzprodukts belastet wird; dies dient als Sicherheit dafür, dass OCZ Ihnen das Ersatzgerät zur Verfügung stellt. Wenn Sie das ersetzte Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen von OCZ zurücksenden und OCZ das ersetzte Produkt innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Datum der Kreditkartenautorisierung erhält, kehrt OCZ die Belastung Ihrer Kreditkarte für den Betrag des Ersatzgeräts um. Wenn Sie

allerdings das ersetzte Produkt nicht in dem Zustand zurücksenden, der in der ursprünglichen Ersatzanfrage dargestellt wurde, und/oder OCZ das ersetzte Produkt nicht so erhält, wie von OCZ angewiesen, kehrt OCZ die Belastung Ihre Kreditkarte für den autorisierten Betrag nicht um.

Sie erkennen an und stimmen zu, dass (A) Reparaturen oder Ersatz von Produkten durch neue oder gebraucht oder generalüberholte Teile geboten werden kann, und dass (B) Sie als eine Bedingung für den Erhalt einer Erstattung das Produkt, für den die Erstattung gefordert wird, an OCZ (oder an einen von OCZ bezeichneten Ort) zurückgeben müssen, und dass (C) alle zurückgesendeten Produkte zum Eigentum von OCZ oder des von OCZ autorisierten Vertragshändlers werden. OCZ behält sich das Recht vor, seine Service-Optionen und Richtlinien jederzeit zu ändern, ohne Sie zu benachrichtigen.

Keine anderen Gewährleistungen
IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG (A) SIND DIE HIERIN AUFGEFÜHRTEN VERPFLICHTUNGEN VON OCZ DIE ALLEINIGEN VERPFLICHTUNGEN VON OCZ UND IHR AUSSCHLIEßLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEDE VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG UND FÜR SONSTIGE ANSPRÜCHE AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT BETRIEB, GÜTE, BESCHAFFENHEIT, LEISTUNG ODER AUSFÜHRUNG DES PRODUKTS, UND (B) IST DIESE VON OCZ GEGEBENE GEWÄHRLEISTUNG AUSSCHLIESSLICH UND TRITT ANSTELLE VON ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN IRGENDEINER ART, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, TITEL, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, SOWIE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINER VORGEHENSWEISE, EINEM HANDELSBRAUCH ODER BRANCHENÜBLICHKEIT ERGEBEN KÖNNEN. Kein Händler, Vertreter oder Angestellter von OCZ ist berechtigt, irgendwelche Änderungen, Erweiterungen oder Zusätze zu diesem Vertrag oder zu der hiermit gegebenen Gewährleistung zu machen. **Einige Staaten oder anderen Gerichtsbarkeiten erlauben keinen Ausschluss einer gesetzlichen Gewährleistung, so dass die obigen Ausschlüsse eventuell nicht auf Sie zutreffen und Sie unter Umständen, je nach Gerichtsbarkeit, weitere Rechte haben.** Gegebenenfalls sind alle stillschweigenden Gewährleistungen auf die Gewährleistungszeit beschränkt.

Haftungsbeschränkungen
Im größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang übersteigt die kumulative Haftung von OCZ für alle Verluste und Schäden im Rahmen dieser Vereinbarung oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit diesem Produkt, ob auf einem Vertrag beruhend, aus unerlaubter Handlung entstehend (einschließlich aus Aktionen wie Fahrlässigkeit, Gefährdungshaftung und vorsätzlichem Verhalten), auf Gewährleistung, Haftungsfreistellung oder anderer theoretischer Haftbarkeit bestehend, und egal ob auf Design, Leistung, Einsatz, Defekt oder Misserfolg eines Produkts bezogen, nicht den Netto-Kaufpreis, den Sie an OCZ oder den von OCZ autorisierten Händler für das spezifische haftungsauslösende Produkt bezahlt haben. IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG SIND IN KEINEM FALL OCZ UND SEINE VERTREIBER, WIEDERVERKÄUFER ODER LIEFERANTEN FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, KOLLATERALE, EXEMPLARISCHE, VERTRAUENS- ODER SPEZIELLE SCHÄDEN ODER SCHADENERSATZFORDERUNGEN (EINSCHLIESSLICH BETRIEBSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN (DIREKT ODER INDIREKT), FIRMENWERT, RUF, EINNAHMEN ODER GEWINNE) HAFTBAR, AUCH WENN OCZ BZW. DESSEN VERTREIBER, WIEDERVERKÄUFER ODER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER VERLUSTE ODER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DER ANSPRUCH AUF EINEM VERTRAG, AUF SCHULD (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND VORSATZ UND/ODER VORSÄTZLICHES VERHALTEN), GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG, ODER ANDERER THEORETISCHER HAFTBARKEIT BASIERT. **Einige Staaten oder anderen Gerichtsbarkeiten erlauben keine Haftungsbeschränkungen, so dass die obigen Beschränkungen eventuell nicht auf Sie zutreffen und Sie unter Umständen, je nach Gerichtsbarkeit, weitere Rechte haben.**

Verschiedenes
Soweit in dieser Vereinbarung nicht anders bestimmt, kann diese Vereinbarung nur schriftlich und mit Unterschriften von Ihnen und einem bevollmächtigten Vertreter von OCZ geändert werden. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund von einem Gericht oder einer zuständigen Gerichtsbarkeit als rechtswidrig oder nicht einklagbar erklärt werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft und Wirkung, und die beanstandete Klausel wird soweit beschränkt oder geändert, wie dies erforderlich ist, um sie durchsetzbar zu machen. Diese Vereinbarung wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen des US-Bundesstaats Kalifornien ausgelegt, ohne Rücksicht auf die betreffenden Kollisionsgrundsätze. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine Anwendung. In jeder Handlung zur Durchsetzung dieser Vereinbarung oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erklären Sie sich hiermit einverstanden, der Gerichtsbarkeit und dem Gerichtsstand des US-Bundesstaates Kalifornien und den Bundesgerichten in Santa Clara County, Kalifornien, zuzustimmen, für die Entscheidung über alle Fragen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung. Sie stimmen zu, Klagen gegen OCZ in anderer Rechtsordnungen als Santa Clara County im US-Bundesstaat Kalifornien zu unterlassen.

Weiteren Support erhalten Sie, wenn Sie sich auf www.ocztechnology.com/support einloggen